

## NewsDrive 備用機啟用注意事項

### ● 事前的準備工作：

NewsDrive 備用機在各廠一律為9 號機，林口廠為LKND9，高雄為KSND9。

NewsDrive 備用機Windows 系統帳戶登入方式如同其它NewsDrive 工作站。

由於現役每一部NewsDrive 工作站的NewsDrive USB Dongle 與兩個檔案Options.key 和 Environment.xml(兩者均位於C:\Arkitex\NewsDrive 檔案夾內)各不相同，所以必須先將現役各 NewsDrive工作站的Options.key 和Environment.xml 兩個檔案備份至NewsDrive 備用機上，放入不同檔案夾用以區分原屬於哪一部NewsDrive 所有，以備不時之需。

### ● 使用NewsDrive 備用機的步驟：此處以林口廠LKND4 無法作業為例說明，其餘類推：

1. 將 LKND4 與銜接的CTP 關機，徹除LKND4 上的電源與所有接線。
2. 將 LKND4 內的CTP 介面卡拆下，再將此CTP 介面卡插在LKND9 上。請注意，如果原先LKND4 銜接的是AdvantageN 輸出機的話則無CTP 介面卡，可以直接略過本步驟。
3. 將電源與LKND4 拆下的接線接在LKND9 上，請注意，CTP COM Port 的接線要插在 LKND9 主機板上COM1 的位置，而非CTP 介面卡上的COM Port (如有疑問，請參考其他 NewsDrive 工作站後端COM Port 的接線)。  
如果原先LKND4 銜接的是AdvantageN 輸出機的話，則將來自輸出機的網路線接上正確的網路孔(NewsDrive 備用機上有兩個網路孔，一個用來和Arkitex 聯繫，也就是廠區內網，另一個則用來傳遞資料給AdvantageN輸出機，兩個孔各有自己的網路位址，不要插錯了)。AdvantageN 不需要與NewsDrive 備用機COM Port 連線。
4. 將 LKND4 上的NewsDrive USB Dongle 拔下來插上LKND9。
5. 開啓CTP 電源，等到CTP 待命時開啓LKND9，並登入Windows。
6. 將原先備份在LKND9 上屬於LKND4 的Options.key 和Environment.xml 兩個檔案拷貝到 C:\Arkitex\NewsDrive 檔案夾內。
7. 在 LKND9 上執行NewsDrive。
8. 在 ActivityMonitor 中停用 LKND4 並啓用 LKND9。